

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://flukenetworks.nt-rt.ru/> || fsu@nt-rt.ru

Комплект для тестирования телефонных линий с разъемом 346A Fluke Networks TS25D (25501109)



Прибор для измерения параметра кабеля связи Fluke Networks TS25D (25501109)

Тестовая телефонная трубка TS®25D Test Sets

Набор для тестирования TS25D обладает функциями блокирования данных и обхода блокирования, а также большим ЖК-дисплеем.

- Идентификатор вызывающего абонента (Caller-ID) и идентификатор вызываемого абонента при ожидании вызова
- Устройство громкой связи с усилителем для контроля без помощи рук
- Блокировка данных и переопределение блокировки данных
- Тональный генератор для прозвонки цепи
- Встроенный источник напряжения для голосовых переговоров по сухим (незапитанным) линиям
- Легкий для чтения негабаритный жидкокристаллический дисплей

Этот многофункциональный испытательный набор необходим при различных видах прокладки кабелей. TS25D Test Set снабжен функциями блокировки данных и отмены блокировки, что позволяет обеспечивать полную безопасность в режимах разговора и мониторинга. Технология фильтрации линий DSL/POTS позволяет Вам извлечь тональный сигнал, не прерывая работу линий DSL.

Встроенный аналоговый тональный генератор упрощает прозвонку цепи с детектором. Устройство громкой связи с усилителем позволяет производить контроль без помощи рук, таким образом, Вы можете продолжать свою работу. Функция встроенного источника обеспечивает напряжение для передачи голосовых переговоров по незапитанным парам.

Все это в компактном модуле с негабаритным крепким жидкокристаллическим дисплеем (LCD), который делает интуитивно понятные меню легкими для чтения и использования.

Функции

К основным возможностям набора для тестирования TS®25D Test Set относятся:

- Определение вызывающего абонента, в том числе при ожидающем вызове (в североамериканских телефонных системах)
- Блокировка данных и переопределение блокировки данных
- Технология фильтрации DSL/POTS позволяет безопасно извлекать тон набора из пары, по которой передаются голос и ADSL, без прекращения работы службы ADSL
- Встроенный генератор аналогового тонального сигнала для трассировки и идентификации проводов с помощью детектора
- Функция DTMF Digit Grabbing
- Батарея для разговора, предназначенная поставлять питание непитаемым (сухим) парам для передачи голосового разговора
- Тоны строк/столбцов для однотонового набора
- Блокировка из-за высокого напряжения / блокировка из-за низкого напряжения
- Непрерывное обнаружение данных в режиме монитора
- Защита от перенапряжения и превышения силы тока
- Усиленный спикер для мониторинга без помощи рук
- Программируемая телефонная книга, хранящаяся в энергонезависимой памяти
- Скоростной набор (10 ячеек памяти, по 23 цифры в каждой)
- Возможность выбора продолжительности краткого сигнала и паузы
- Индикатор уровня заряда батареи
- Батарея включена в набор

Спецификации

Электрическая часть	
Возвратные потери	>14 децибел (см. 600 Ω)
Сопротивление постоянному току	
При подключении к линии	150 Ом (ном. значение)
При отключении от линии	>1 МОм
Импеданс по переменному току	
При подключении к линии	600 Ом номинал; 300 Гц - 3400 Гц
При отключении от линии	>120 кОм; 300 Гц - 3400 Гц
Выходной сигнал при импульсном наборе	
Частота импульсов	10 импульсов в секунду ±1 импульс в секунду

Соотношение длительности сигналов отбоя / ответа абонента	60/40
Межсерийный интервал	>300 мс
Сопrotивление в течение разъединения	>100 кОм
Выходной DTMF-сигнал	
Погрешность тональной частоты	$\pm 1,5$ % максимум
Уровень тонального сигнала	-1 дБм (комб.) (типичное значение)
Расхождение между высоким и низким тоном	2 дБ \pm 2 дБ
Набор номера из памяти	
Объем памяти	10 ячеек для номеров ускоренного набора и 1 ячейка для последнего номера
Емкость в разрядах	23 разряда на одну ячейку
Продолжительность паузы	Программируется пользователем; по умолчанию: 4 секунды
Продолжительность сигнала отбоя	Программируется пользователем; по умолчанию: 600 мс
Задержка автоматического отключения динамика	Программируется пользователем; по умолчанию TS25D: 5 минут по умолчанию для TS25D CO: 2 минуты
Питание	9 В щелочная или литиевая батарея
Физические характеристики	
Размеры	7,8 x 2,7 x 1,6 дюйма (20 x 6,8 x 4 см)
Масса	10 унций (284 г)
Внешние условия	
Диапазон эксплуатационной температуры	от 32°F до 122 °F (от 0 °C до 50 °C)

Хранение	от -40°F до 150°F (от -40°C до 65°C)
Высота над уровнем моря	До 10 000 футов (3 000 метров)
Относительная влажность	От 5 % до 95 %
Сертификаты и соответствия	Conformité Européenne. Соответствует действующим требованиям Европейского союза.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://flukenetworks.nt-rt.ru/> || fsu@nt-rt.ru